

Extender HDMI inalámbrico, hasta 50.0 metros



Este extensor inalámbrico HDMI incluye unidad transmisora y unidad receptora, permite transmitir y extender la señal HDMI de hasta 50 metros de distancia de forma inalámbrica, tiene una gran capacidad antiinterferente al funcionar a una frecuencia de operación de 5 GHz y admite una conexión punto a punto. La transferencia IR con frecuencia de 20-60KHz ayuda a controlar a distancia el dispositivo fuente desde el lado del receptor. Es realmente una muy buena solución para reuniones, conferencias, entretenimiento en el hogar y educación multimedia, etc.

Nota:

- 1) La distancia de transmisión será diferente debido al medio ambiente.
- 2) La pared, el ladrillo o el vidrio acortarán el rango de cobertura de la señal o causarán una gran pérdida de señal.

Características

1. Diseño portátil inteligente, rendimiento de alto costo
2. Alta resolución hasta 1080p Full HD
3. Fuerte capacidad anti-interferencia al funcionar a una frecuencia de operación de 5GHz
4. Soporte punto a punto de conexión inalámbrica
5. Soporte IR passback con 20-60KHz frecuencia
6. Distancia de transmisión de 50 metros de largo alcance
7. Plug and play, fácil instalación

Instrucciones de conexión:

- 1) Conecte la entrada HDMI al dispositivo fuente HDMI y conecte el cable de extensión del bláster IR a la interfaz IR OUT del remitente (TX).
- 2) Conecte la salida HDMI al dispositivo de visualización HDMI y conecte el cable de extensión del receptor IR a la interfaz IR IN.
- 3) Encienda el dispositivo (luces de alimentación) y funciona.

Nota:

- 1) Cuando la señal inalámbrica transmite a través de una pared, vidrio u otros obstáculos, causará pérdida de señal. Por favor, instale este dispositivo en buen ambiente libre de obstáculos
- 2) La señal inalámbrica del entorno externo afectará a la transmisión, como la oscilación micro, el mouse inalámbrico y el teclado, etc.

Extender HDMI inalámbrico, hasta 50.0 metros

Distancia:	Hasta 50.0 metros
Resolución:	1920×1080/60Hz
Señal de transmisión	Soporta 1.485 Gbps
Adaptador de corriente	5v 1A
Contenido del paquete:	Unidad principal NO.1 Transmisor (Tx) Unidad principal NO.2 Receptor (Rx) 2 adaptadores de corriente 5v
Color:	Plata
Extras	Botón de Reinicio: es una llave de reajuste para el restablecimiento del sistema, usted puede presionar el botón durante unos 10 segundos para restaurar la Configuración de fábrica